





Technische Daten Ledvance Dulux-L LED 8W - 830 | Ersatz Für 18W

Produkt ansehen



Technische Daten

| Artikelnummer | 248035 |
|---|---|
| EAN | 4058075822054 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DULUX LED L HF & AC MAINS V 8W 830 2G11 |
| Menge in der Originalverpackung | 10 |
| Budgetlight All-in Garantie | 3 Jahre |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |

Technische Informationen

| Ersetzt (Watt) Watt 8 Dimmbar Nicht dimmbar Sockel 2G11 (4-pins) Anzahl der Pins 4 Farbcode 830 Warmweiß Lichtfarbe (Kelvin) 3000 Warmweiß | Technologie | LED |
|--|--------------------------|---------------|
| DimmbarNicht dimmbarSockel2G11 (4-pins)Anzahl der Pins4Farbcode830 Warmweiß | Ersetzt (Watt) | 18 |
| Sockel 2G11 (4-pins) Anzahl der Pins 4 Farbcode 830 Warmweiß | Watt | 8 |
| Anzahl der Pins 4 Farbcode 830 Warmweiß | Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode 830 Warmweiß | Sockel | 2G11 (4-pins) |
| | Anzahl der Pins | 4 |
| Lichtfarbe (Kelvin) 3000 Warmweiß | Farbcode | 830 Warmweiß |
| | Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) 80-89 | Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe Weiß | Helle Farbe | Weiß |

| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
|------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom (Lumen) | 900 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 112 |
| Produkttyp | PL-L / Dulux-L LED |
| Sensortyp | Kein Sensor |

Produktinformationen

| Vorschaltgerät | Elektronisch (HF); Netz (AC) ohne Starter |
|----------------|---|
| Ausführung | Matt |
| Drehbar | Nein |
| Product Serie | Dulux |

Masse

| Länge (mm) | 229.5 |
|------------------|-------|
| Durchmesser (mm) | 44 |

Warum BudgetLight?



